



Smart alarm Wireless IoT

Proteggi i tuoi beni anche in assenza di rete elettrica e WiFi

- ✓ PIR motion detector
- ✓ No jammer
- ✓ Ricevi le notifiche di allarme sul tuo smartphone (disponibile per Samsung e Iphone)
- ✓ Senza cablaggi
- ✓ La soluzione perfetta per proteggere barche, cantine, seconde case, ecc



Batteria di
lunga durata



Plug & Play



Mobile App



Non richiede
WiFi o SIM

Offerta commerciale:
Prezzo consigliato al pubblico

99,99€
IVA Incl.

Servizio:
3 anni



Dispositivo



App - 3 anni





Connettività - 3 anni





Servizio Clienti Online

Come funziona

- 

1 Registra WATCH nell'App
- 

2 Installa WATCH in pochi secondi (no cablaggi) e proteggi ogni luogo in cui non c'è rete elettrica o WiFi
- 

3 Una volta installato WATCH ti invierà una notifica ogni qualvolta rilevi un movimento non autorizzato
- 

4 Riceverai la notifica sul tuo smartphone

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali del dispositivo:

- Il sensore PIR consente di generare allarmi a fronte di un movimento rilevato dal sensore infrarosso
- Accensione e spegnimento dell'allarme tramite collegamento bluetooth attivabile da qualsiasi smartphone
- App e Web app per la registrazione del dispositivo e la configurazione di uno o più smartphone destinatari degli allarmi
- Facile da installare, nessun cablaggio
- Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere elettromagnetico; non disturba né interferisce con altri dispositivi presenti in casa

Ingressi Digitali

- N di ingressi allarme: 1 per sensore di movimento
- N di ingressi comando: 1 per inserimento allarme tramite comando bluetooth

Comunicazione

- Messaggio di stato: 1 giornaliero/settimanale con indicazione dello stato batteria e stato sensore
- Messaggio di allarme PIR: 1 indicazione allarme PIR
- Messaggio di allarme batteria: 1 indicazione allarme batteria in esaurimento

Alimentazione

- Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio)
- Autonomia batteria: 2 anni con PIR acceso max 4 ore al giorno e invio max 1 allarme a settimana
- Sincronizzazione con rete Sigfox per cambio batteria: max 3 minuti in assenza di alimentazione

Antenna

- Connettore: Interna elicoidale
- Radiazione: Omnidirezionale
- Potenza: 25mW (+14dBm)

Condizioni Ambientali

- Temperatura operativa: - 5/+35°C *
- Temperatura di trasporto e immagazzinamento: -40/+85 °C
- Umidità relativa (senza condensa): < 95%
- Grado di protezione: IP 43

Meccanica

- Peso: 0,025 Kg
- Dimensioni: 90x55x35 mm senza supporto a muro
- Montaggio: Fissaggio a muro tramite supporto incluso